

## 12 Volt LED-Netzteile

Diese Netzteile werden zur Spannungsversorgung von LED-Komponenten verwendet.

### Produktvarianten

Netzteil-Typ	E4S-PS-12V-8W	E4S-PS-12V-20W	E4S-PS-12V-50W
<b>OUTPUT</b>			
Ausgangsspannung	12VDC	12VDC	12 VDC
max. Ausgangsstrom	0,67A	1,67A	4,20A
Leistung	8,04W	20,04W	50,40W
<b>INPUT</b>			
Spannungsbereich	180 ÷ 264VAC	180 ÷ 264VAC	180 ÷ 264VAC
Frequenzbereich	47 ÷ 63Hz	47 ÷ 63Hz	47 ÷ 63 Hz
Effizienz	75%	85%	85%
Einschaltstrom	60A / 230VAC (25°C)	50A / 230VAC (25°C)	60A / 230VAC (25°C)
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C	-20°C bis +45°C	-20°C bis 45°C
Maße (L x B x H)	67 x 33 x 20mm	103 x 35,5 x 16,5mm	160 x 58 x 18mm
Gewicht	0,045kg	0,06kg	0,16kg
Artikelnummer	100662	100666	100667

### Produktvarianten

Netzteil-Typ	E4S-PS-12V-70W	E4S-PS-12V-132W
<b>OUTPUT</b>		
Ausgangsspannung	12VDC	12VDC
max. Ausgangsstrom	5,83A	12,50A
Leistung	69,96W	132,00W
<b>INPUT</b>		
Spannungsbereich	180 ÷ 264VAC	200 ÷ 240VAC
Frequenzbereich	47 ÷ 63Hz	47 ÷ 63Hz
Effizienz	85%	90%
Einschaltstrom	75A / 230VAC(25°C)	75A / 230VAC (25°C)
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C	-20°C bis +45°C
Maße (L x B x H)	170 x 44,5 x 28,5mm	179 x 62,5 x 30,6mm
Gewicht	0,25kg	0,42kg
Artikelnummer	100669	100654